

170728

適合電源装置（別売）

| カタログ番号 | 仕様 | 定格消費電力 | |
|--------|-----------------------------|--------|-------|
| | | 100V | 200V |
| Z6193 | PWM信号制御方式調光電源（1～100%） | 18.5W | 18.5W |
| Z6197 | EcoSystem信号制御方式調光電源（5～100%） | 18W | 18W |

定格光束 572 lm

3) 周囲温度：5～35℃で使用してください。

2) やわらかい天井（ロックウール）に対しての取付けは、天井材補強を行なってください。


注記1) 近接照射限度：0.1m [可燃物を0.1m未満で照射しないこと]

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-----|----|------|---------|-----|----|------------|----|
| 13 | | | | 6 | トリムリング | ADC | 1 | 白色塗装 | |
| 12 | | | | 5 | 反射鏡 | AP | 1 | 電線隠蔽カバー付 | |
| 11 | | | | 4 | ターンリング | ADC | 1 | 黒色塗装 | |
| 10 | | | | 3 | LEDユニット | | 1 | | |
| 9 | | | | 2 | 本体 | ADC | 1 | アルミ処理、白色塗装 | |
| 8 | 取付バネ | SUS | 2 | 1 | コネクタ | ナロ | 1 | 白色 7A300V | |
| 7 | 前面リング | ADC | 1 | 白色塗装 | 品番 | 品名 | 材質 | 数量 | 摘要 |
| 第三角法 | 作図 | KI | 単位 | mm | 尺度 | — | 質量 | 0.5 kg | |

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



フローイング工法不可 密閉施工不可

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

| | | | |
|--------|---|----|--------------|
| 器具タイプ | <ul style="list-style-type: none"> ・屋内専用（M形） ・フラッドタイプ ・ユニバーサルタイプ | | |
| 使用光源 | 高演色LED 3000K 1300lm Ra95 | | |
| 色種 | | | |
| カタログ番号 | X162BW | 型番 | 60JX-FVB4-1N |