



ワイヤーグリップ (別途)
(荒川技研: SF-34)

φ25
(電源用穴)

取付板詳細S: 1/5

付属品

- ・取付ネジ: 3.8×38/2ヶ

▲ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いには落下・感電・火災の原因となります)

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・天井取付け専用器具です。傾斜天井には取付けしないでください。
- ・落下して危険が生じるおそれのある場所には設置しないでください。
- ・湿度及び周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。

15					7	LED電源	-	2	100/200V	品番	M3101N21
14					6	コード	塩化ビニル	1	0.75mm ² ×5心	品名	EGGBOARD MATRIX 1600×800
13					5	上部カバー	吸音材	1	黒色	Design	ProgettoCMR-Giacobone&Roj
12					4	ワイヤー	SUS	2	φ1.5 L1700	適合光源	高輝度LED (交換不可) 4000K Ra80 64W
11					3	フランジ	樹脂	1	白色	タイプ	調光可 (LUTRON EcoSystem)
10	本体	布/アルミ	1	ホワイト	2	フランジ固定ネジ	鋼	1	M5	<div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">Artemide®</div>	
9	LED (下)	-	72	32W	1	取付板	鋼板	1	亜鉛メッキ		
8	LED (上)	-	2組	16W×2	部番	品名	材質	数量	摘要		
					180710	単位: mm	第三角法	質量	18 kg		

* 本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。